

Т — П р и л а д

**РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРИ
РТ1С-8252**

Паспорт
ТПЗ.421261.001-17ПС

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Реле температури РТ1С-8252 призначене для контролю та підтримки заданої температури рідких та газоподібних середовищ.

1.2 Реле застосовується як регулюючий, сигналізуючий або захисний прилад в автоматизованих системах управління (АСУ).

1.3 Прилад встановлюється на холодильних, опалювальних установках залізничного та автомобільного рухомого складу, судах, на стаціонарних установках та в інших системах управління технологічними процесами.

1.4 Прилад поставляється з двома фіксованими уставками спрацьовування з діапазону температур від мінус 50 °С до 125 °С: верхня температурна уставка (t_v) та нижня температурна уставка (t_n).

1.5 Налаштування приладу виконується на підприємстві-виробника. Можливе переналаштування у місцях експлуатації за допомогою спеціального обладнання - програматора серії ПРТ1С. Після зміни необхідно зробити відповідну позначку в паспорті та наклейку на корпус реле.

1.6 Реле може працювати у двох режимах:

а) спрацьовування при збільшенні температури - у разі підвищення температури до значення уставки t_v замикаються контакти 5 "Вихід t_v " та 4 "ПК" (контакти 3 та 4 розмикаються). Зворотне перемикання відбувається при зниженні температури до значення уставки t_n ;

б) спрацьовування при зниженні температури - при зниженні температури до значення уставки t_n замикаються контакти 3 "Вихід t_n " та 4 "ПК" (контакти 5 та 4 розмикаються). Зворотне перемикання відбувається при підвищенні температури до значення уставки t_v .

1.7 Глибина занурення – 47 мм. Для монтажу на об'єкті передбачений штуцер М27. Заглибна гільза приладу виготовлена з нержавіючої сталі.

1.8 Приклад замовлення реле температури РТ1С-8252 з верхньою температурною уставкою t_v = мінус 25 °С і з нижньою температурною уставкою t_n = мінус 30 °С:

"Реле температури РТ1С-8252-м25\м30 ТТП3.421261.001ТУ".

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Верхня температурна уставка t_v = ____ °С.

2.2 Нижня температурна уставка t_n = ____ °С.

2.3 Похибка, не більше ± 1 °С.

2.4 Напруга живлення – від 10 В до 30 В (АС або DC).

2.5 Струм споживання, не більше - 50 мА.

2.6 Комутаційні характеристики:

- а) максимальна напруга - 400 В (AC1), 300 В (DC1);
- б) максимальний струм - 10 А;
- в) потужність: для AC1 - до 2,7 кВт, для DC1 - до 384 Вт.

2.7 Габаритні розміри - 108 мм x 159 мм x 55 мм.

2.8 Маса, не більше - 0,4 кг.

2.9 Умови експлуатації:

- а) температура навколишнього середовища від мінус 40 °С до 70 °С;
- б) відносна вологість повітря до 98 % при температурі 35 °С;
- в) вібрація з частотою від 10 Гц до 100 Гц та прискоренням до 10g;
- г) ударні навантаження із прискоренням до 15g.

2.10 Ступінь захисту згідно з ДСТУ EN 60529 – IP65.

2.11 Термін служби – 12 років.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект постачання реле:

- а) реле температури РТ1С-8252 – 1 шт.;
- б) комплект монтажних частин (прокладка) – 1 шт.;
- в) паспорт – 1 екз.


4 УСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1 Реле конструктивно складається з:

- корпусу, виготовленого з полікарбонату;
- гермоввода, що забезпечує фіксацію кабелю з діаметром 5...10 мм;
- друкованої плати з елементами, що забезпечують функціонування;
- тонкостінної гільзи з нержавіючої сталі, що контактує із середовищем;
- перетворювача температури, розміщеного усередині гільзи.

4.2 Принцип роботи полягає у вимірюванні температури і спрацьовуванні електронної схеми при підвищенні температури до уставки t_v або при зниженні температури до уставки t_n . Враховуючи, що є дві фіксовані уставки температури та перекидний контакт (ПК), реле може працювати із зоною повернення спрямованої як у бік зниження температури, так і бік підвищення температури.

Малюнок 1 – Габаритні розміри РТ1С-8252.



Зображення контактів відповідає умовам - відсутність живлення або температура нижче від уставки тн.

Малюнок 2 - Схема підключення PT1C-8252.

6 СВДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

6.1 Реле температури PT1C-8252—_____ № _____ відповідає
технічним умовам ТТПЗ.421261.001ТУ та визнано придатним до
експлуатації.

Дата випуску _____

Підпис _____

7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, а також за відсутності механічних пошкоджень.

7.2 Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, але не більше 24 місяців з моменту виготовлення.

7.3 У межах гарантійного терміну підприємство-виробник забезпечує відновлення працездатності реле у разі відмови.

7.4 У післягарантійний період експлуатації всі роботи, необхідні для відновлення реле, проводяться за рахунок підприємства-споживача.

7.5 При відмові реле в період гарантійних зобов'язань споживачем повинен бути складений акт про необхідність ремонту. Реле з актом надсилається на адресу підприємства-виробника:

Україна, м. Запоріжжя, Сонячне шосе, 2, тел. +380-50-456-39-64.

E-mail: t.prylad@gmail.com

Web: www.t-prylad.com